

Οδηγίες χρήσης Αναλογικών συσκευών Ericsson (*)

Απάντηση Εισεργόμενων Κλήσεων

Εισερχόμενες κλήσεις από εσωτερικό τηλέφωνο ή από γραμμή ΟΤΕ

Η συσκευή σας θα κουδουνίσει και
Σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε



ή πιέστε για να μιλήσετε με ανοικτή συνομιλία.



Για να τερματίσετε την κλήση κατεβάστε το ακουστικό ή
πιέστε



Απάντηση κλήσης από άλλη συσκευή

Για να απαντήσετε σε κλήση που δέχεται γειτονική σας συσκευή, σηκώστε το ακουστικό σας και πατήστε, το εσωτερικό νούμερο της άλλης και μετά το πλήκτρο 6.

Εξεργόμενες κλήσεις


Σηκώστε το ακουστικό



Πληκτρολογήστε το εσωτερικό που επιθυμείτε. ή



Πατήστε 0 για να πάρετε γραμμή πόλεως και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνδρομητή.



1

Ανοικτή Συνομιλία

Χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό πιέστε



πληκτρολογήστε τον αριθμό του εσωτερικού συνδρομητή ή



Πιέστε 0 και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνδρομητή.



Ανοιχτή ακρόαση

Για ανοιχτή ακρόαση, με σηκωμένο το ακουστικό σας πατάτε το πλήκτρο με ένδειξη "μεγάφωνο".

Εκτροπή Κλήσεων

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να εκτρέπετε τις εισερχόμενες κλήσεις από την συσκευή σας προς άλλο εσωτερικό ή προς την υπηρεσία προσωπικού τηλεφωνητή. Η εκτροπή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

α. Μέσω προγραμματισμένου πλήκτρου.

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να απαντάτε σε κλήσεις και θέλετε οι καλούντες να συνδέονται απευθείας με τον προσωπικό τηλεφωνητή σας ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Ενεργοποίηση:

Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε




Κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την διαδικασία.



Απενεργοποίηση:

Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε



Κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την διαδικασία.



β. Εκτροπή σε άλλο εσωτερικό

Ενεργοποίηση:

Σηκώστε το ακουστικό



και πιέστε

21

πληκτρολογήστε τον αριθμό του εσωτερικού συνδρομητή

████
███
██
█

και πιέστε


#

Κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την διαδικασία.



Απενεργοποίηση:

Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε



Κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την διαδικασία.



2

γ. Εκτροπή σε εξωτερικό νούμερο (πχ 210 XXXX XXX)

Ενεργοποίηση:

Σηκώστε το ακουστικό



και πιέστε

22

πληκτρολογήστε 0 και τον δεκαψήφιο αριθμό του συνδρομητή 0 █████

█████
████
███
██
█

και πιέστε


#

Κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την διαδικασία.



Απενεργοποίηση:

Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε



Κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την διαδικασία.



Επανάκληση του τελευταίου αριθμού (REDIAL)

Πιέστε τρεις φορές το * και θα κληθεί ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε.
(Δεν ισχύει για εσωτερικά)

Μεταβίβαση κλήσεως

Για να μεταβιβάσετε μια κλήση ενώ μιλάτε πιέστε :



στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό που επιθυμείτε (Εάν θέλετε περιμένετε να απαντήσει)



κατεβάστε το ακουστικό.



Αναμονή κλήσεως (Hold)

Πιέστε το πλήκτρο **R**



για να βάλετε το συνομιλητή σας σε αναμονή.

Πιέστε το ίδιο πλήκτρο **R**



για να ανακτήσετε τη συνομιλία.

Συνδιάσκεψη (Conference)


Ενώ μιλάτε με την πρώτη γραμμή πιέστε :



στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό που επιθυμείτε



και αφού απαντήσει πιέστε



Τώρα έχει ενεργοποιηθεί συνδιάσκεψη μεταξύ τριών μερών .

Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν θέλετε να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές.

Ο μέγιστος αριθμός συνομιλητών είναι έξι (6).

Κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την διαδικασία.



3

Κλείδωμα συσκευής


Μπορείτε να κλειδώσετε την συσκευή σας ώστε οι απερχόμενες κλήσεις να αφορούν μόνο αστικά τηλεφωνήματα και να την ξεκλειδώνετε χρησιμοποιώντας ένα τετραψήφιο κωδικό. Ο κωδικός είναι ο ίδιος με αυτόν που θα χρησιμοποιείτε για ακούσετε τα μηνύματά σας. Για να ορίσετε τον κωδικό σας καθώς και για αλλαγή κωδικού δείτε στις οδηγίες **Προσωπικός τηλεφωνητής (Voice Mail)**

Κλείδωμα :

Σηκώστε το ακουστικό



Πιέστε



Κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την διαδικασία.




Ξεκλείδωμα :

Σηκώστε το ακουστικό




Πιέστε



στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό



και μετά



Κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την διαδικασία.



Προσωπικός τηλεφωνητής (Voice Mail)

Ο αυτόματος τηλεφωνητής (Voice Mail) στη συσκευή σας ενεργοποιείται σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:

- α) Εκτροπή σε περίπτωση κατειλημμένου.
- β) Εκτροπή σε περίπτωση μη απάντησης.
- γ) Άμεση εκτροπή στο Voice Mail.

Πρόσβαση στον προσωπικό τηλεφωνητή

Σηκώστε το ακουστικό



Πληκτρολογήστε
και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες.

* 5 9 # ή 333

Κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την διαδικασία.



Κωδικός Πρόσβασης

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία του προσωπικού τηλεφωνητή θα πρέπει να εισάγετε ένα τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης



Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης

Σηκώστε το ακουστικό



Πληκτρολογήστε
και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες ή πατήστε 5
ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες

* 5 9 #

Κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την διαδικασία.



4

Ανάληψη μηνυμάτων:

α) Από την συσκευή σας:

εάν υπάρχουν αποθηκευμένα μηνύματα θα υπάρχει η ένδειξη "NEW" στην οθόνη της συσκευής

Σηκώστε το ακουστικό



Πληκτρολογήστε
και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες

* 5 9 # ή 333

Κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την διαδικασία.



β) Από οποιοδήποτε χώρο εκτός της σχολής :

Καλέστε 210- 48 01 333 για τα εσωτερικά της Πειραιώς και 210- 38 97 333 για τα εσωτερικά της Πατησίων και στη συνέχεια ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες.

(*) Ανάλογα τον τύπο της συσκευής ισχύουν και οι οδηγίες του κατασκευαστή ή και υπερισχύουν.

Προσοχή : Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και καλή λειτουργία της τηλεφωνικής συσκευής που του παραχωρεί το ΚΕΔΔ. Σε περίπτωση αναίτιας απώλειας ή καταστροφής της από κακή χρήση, η ευθύνη επιβαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Τμήμα Δικτύων, Πειραιώς 256, ΤΚ: 182 33, Αγ. Ι. Ρέντης

Τηλ: 210 48 01 200, e-mail: noc@asfa.gr